288 SVD

Указатель опасного напряжения

- Предназначен для обеспечения безопасности персонала работающего в условиях возможного наличия источников опасного напряжения: пожарная охрана, спасатели и т. д.
- Бесконтактное определение наличия переменного напряжения от 80 В до 44 кВ
- Удаленность от детектируемого источника напряжения: от 5 см до 10 м
- Индикация наличия напряжения: световой индикатор повышенной яркости и непрерывный звуковой сигнал
- Встроенная схема контроля работоспособности
- Простота в эксплуатации
- Батарейное питание
- Водонепроницаемый корпус позволяет использовать прибор внутри и вне помещений
- Оборудован поясной клипсой и ремешком для ношения

1. Технические данные

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ											
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ ОПАСНОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ	Частота детектируемого тока	40 ... 70 Гц											
	Чувствительность	150 В/м											
	Уровень напряжения	240 В	2,5 кВ	5 кВ	10 кВ	15 кВ	20 кВ	25 кВ	30 кВ	35 кВ	40 кВ	45 кВ	50 кВ
	Минимальная дистанция срабатывания	5 см	2 м	2,5 м	3,5 м	5,25 м	5,75 м	6,75 м	7,4 м	8,25 м	9 м	9,5 м	10 м
	Средняя дистанция срабатывания	5 см	3 м	3,5 м	4,75 м	6,25 м	6,5 м	7,5 м	8,25 м	9 м	9,25 м	10 м	10,5 м
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ ОПАСНОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ	Уровень напряжения	240 В		11 кВ		22 кВ		33 кВ					
	Минимальная дистанция срабатывания	5 см ± 20%		4 м ± 20%		6,25 м ± 20%		8 м ± 20%					
	Средняя дистанция срабатывания	5 см ± 20%		5 м ± 20%		7,25 м ± 20%		8,75 м ± 20%					
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Условия эксплуатации	Минус 15 °С….55 °С; относительная влажность не более 93 % при температуре 40 °С											
	Источник питания	9 В (тип “Крона”)											
	Габаритные размеры	115 (высота) x 67 (ширина) x 30 (глубина) мм											
	Масса	146 г с батареями											
	Комплект поставки	Батарея (1), руководство по эксплуатации											

НОВИНКА